



Mackie

D400

D400^T

D400^F

Mackie

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D400 in allen Programmen einrichten für die es keinen separaten Leitfaden gibt und die das bekannte Mackie Control unterstützen. Mit diesem Preset agiert der D400 als Mackie Control.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

Sollten Sie die hier beschriebenen Fenster oder Optionen nicht finden, schauen Sie bitte in das Handbuch Ihrer DAW-Umgebung.

Schritt 1:

- Überprüfen Sie ob Ihre Software das **Mackie Control** unterstützt
- Wählen Sie das **Mackie Preset**
- *Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.*

Schritt 2:

- Öffnen Sie Ihr DAW-Programm
- Finden Sie das **Options-** oder **Einstellungs-Menü**
- Gehen Sie auf **Control Surfaces, Midi Controllers** oder **Midi** und aktivieren Sie **Mackie Control** und wählen Sie den **D400** als Ein- und Ausgang

Schritt 3:

- Im Werks-Preset sind folgende Tasten übereinstimmend:

D400	Mackie
1-8	F1-F8
Shift	Shift
Metronome	Click
Loop	Loop
assignable 1	Marker
assignable 2	Nudge
*	Save

Schritt 4: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 3 wiederholen, dabei allerdings **D400 (2)** und **Mackie Control Extender** auswählen

Falls nur ein D400 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.



Für weitere Informationen
besuchen Sie www.asparion.de